

**GW INSTEK**

Good Will Instrument Co., Ltd.

**GDM-78261**

**Вольтметр GDM-78261**



**Вольтметр универсальный цифровой GDM-78261**

**Технические характеристики**

Число каналов	1
Виды измерений	DCV, ACV, DC, AC, Сопротивление, Целостность цепи, P-N, Температура
Базовая погрешность (%)	0,0035
Постоянное напряжение	1000 В
Разрешение (DCV)	0,1 мкВ

Переменное напряжение	750 В
Разрешение (ACV)	0,1 мкВ
Диапазон частот ACV	3 Гц-300 кГц
Постоянный ток	10 А
Разрешение (DC)	100 пА
Переменный ток	10 А
Разрешение (AC)	1 нА
Диапазон частот AC	3 Гц-10 кГц
Сопротивление, максимальное	100 МОм
Разрешение (R)	0,1 МОм
Диапазон измеряемых частот	3 Гц-300 кГц
Разрядность индикатора	6,5
TrueRMS	Да
Особенности	Высокая скорость измерений (во внутренний буфер) 2.400 изм/сек. Двухстрочный дисплей, одновременное измерение 2-х различных параметров. 11 режимов измерений, 10 математических функций и статистической обработки результатов. Опция 16 канального сканера
Интерфейс	USB, RS-232, Опция - LAN, Опция - GPIB